

Norkven

NMINV03000EP

Modifiye Sinüs İnvvertör



DÜŞÜK PİL
UYARISI



KISA DEVRE
KORUMASI



AŞIRI YÜK
UYARISI



AŞIRI ISINMA
UYARISI



CİHAZLARLA
UYUMLU



NMINV03000EP Modifiye Sinüs İnvertör

- Kaliteli enerji, kolay kullanım ve güvenlik
- Düşük Akü Seviyesi Alarmı: Akü 11 Volta veya altında şarj olduğu takdirde uyarı sesi verme özelliği
- Düşük Akü Voltajında Koruması: Akü voltajı 10,5Volt altına düştüğünde otomatik olarak kapanarak, akünün tamamen deşarj olmasının önüne geçer.
- Yüksek Akü Voltajı Koruması: Akü voltajı 15V veya üzerine çıktığı takdirde invertör otomatik olarak kapanarak koruma sağlanır.

- Aşırı Yük koruması: İnvertör çıkışına bağlı akımda kısa devre tespit edildiğinde otomatik olarak kapanma özelliği
- Yüksek Sıcaklık Koruması: İç sıcaklığın kabul edilebilir düzeyin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kapanma özelliği
- Bir çok elektronik cihaza uyumlu çalışabilen modifiye sinüs dalga çıkışı

MODEL	NMINV12 03000EP	NMINV24 03000EP
GİRİŞ		
DC Voltaj	DC 10~15V (12V)	DC 20~30V (24V)
Maksimum Giriş Yük Akım Oranı	300A (12V)	150A (24V)
Standby Giriş Akım Oranı	<0.6A (12V)	<0.5A (24V)
ÇIKIŞ		
Çıkış Voltajı (AC)	220V~240V	
Akım Dalga Formu	Modifiye Sinüs	
Çıkış Frekansı	50Hz	
Devamlı Çıkış Gücü	3000W	
Maksimum Çıkış Gücü	6000W	
Verimlilik	85~90%	
GÜVENLİK		
Düşük Pil Uyarı Değeri	10.5 ± 0.5V (12V)	21 ± 1V (24V)
Otomatik Kapanma Aralığı	10 ± 0.5V (12V)	20 ± 1V (24V)
Otomatik Fan	Aşırı sıcak veya yüklenme	
Sıcaklık Koruması	60 ± 5°C (otomatik kontrol)	
Aşırı Yüklenme Otomatik Kapanma	Var	
Çıkış Kısa Devre Koruması	Var	
Pil Koruması	12V / 24V : VAR (Microcontroller)	
Pil Polarizasyon Koruması	Var (Sigorta ile)	
Sigorta	25A*16 ADET (12V)	15A* 16ADET (24V)
DİĞER		
Boyutlar (U*G*Y) mm	400*135*79	
Ağırlık kg	5.9	